

DMR 2 C4FM auf Hotspot

Ich beschäftige mich gerade mit dem Gateway beim Hotspot von DMR nach C4FM.

Voraussetzung ist ein *JUMBOspot* oder *ZUMspot* mit *PiStar* oder dergleichen. In der Konfiguration wird dann **DMR2YSF: Aktiv** gesetzt und ein DMRGATEWAY Konfiguriert. Dies ist wichtig, damit auf TG7 der C4FM Funktioniert. Das Funkgerät sollte ein **TG7** (TalkGroupe7) auf der **TS2** (TimeSlot2) haben, über den dann in das **C4FM** gesprochen wird. Anwählen anderer YSF Gruppen wird mit vorangestellter 70 gemacht, zum Beispiel „7054919“ für „DE DL-NORDWEST 54919“. Ich habe zu diesem Brandmeistergateway auf IDx44, noch ein XLX Server angebunden, auf dem TG99 in DMR laufen, welcher mir nur zum Testen diente. Es kann jeder andere auch angegeben werden.

Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden

Zeit (CEST)	Mode	Rufzeichen	Ziel	Quelle	Dauer(s)	Verlust	BER
12:31:04 Apr 26th	DMR Slot 2		TG 7054919	Net	TX		
12:29:50 Apr 26th	DMR Slot 2		TG 7054919	Net	37.9	0%	0.0%
12:27:57 Apr 26th	DMR Slot 2	DD1GO	TG 7054919	RF	6.5	0%	0.2%
12:27:15 Apr 26th	DMR Slot 2		TG 7054919	Net	82.2	0%	0.0%
12:11:36 Apr 26th	DMR Slot 2	DD1GO	TG 7054919	Net	13.4	8%	0.0%

Hier meine Persönlichen Pi-Star Einstellungen als Beispiel.

MMDVMHost Konfiguration

Einstellung	Wert		
DMR Modus:	☒	RF Hangtime: 20	Net Hangtime: 20
D-Star Modus:	☐	RF Hangtime: 20	Net Hangtime: 20
YSF Modus:	☐	RF Hangtime: 20	Net Hangtime: 20
P25 Modus:	☐	RF Hangtime: 20	Net Hangtime: 20
NXDN Modus:	☐	RF Hangtime: 20	Net Hangtime: 20
YSF2DMR:	☐		
YSF2NXDN:	☐		
YSF2P25:	☐		
DMR2YSF:	☒	Uses 7 prefix on DMRGateway	
DMR2NXDN:	☐	Uses 7 prefix on DMRGateway	
POCSAG:	☐	POCSAG Paging Features	
MMDVM Display Typ:	OLED Type 3 ▾	Port: /dev/ttyAMA0 ▾	Nextion Layout: G4KLX ▾

Speichern

DMR Konfiguration

Einstellung	Wert
DMR Master:	DMRGateway ▾
BrandMeister Master:	BM_Germany_2622 ▾
BM Hotspot Security:	
BrandMeister Netzwerk ESSID:	2623732 44 ▾
BrandMeister Netzwerk Enable:	☒
BrandMeister Netzwerk:	Repeater Information Edit Repeater (BrandMeister Selfcare)
DMR+ Master:	DMR+_IPSC2-DL-HOTSP0 ▾
DMR+ Netzwerk:	Options=
DMR+ Netzwerk ESSID:	2623732 55 ▾
DMR+ Netzwerk Enable:	☐
XLX Master:	XLX_031 ▾
XLX Startup Module:	B ▾
XLX Master Aktiv:	☒
DMR Color Code:	1 ▾
DMR EmbeddedLConly:	☒
DMR DumpTAData:	☒

Speichern

Yaesu System Fusion Konfiguration

Einstellung	Wert
YSF Startup Host:	YSF54919 - DE DL-NORDWEST - DL-Nordwest ▾
UPPERCASE Hostfiles:	☒ Note: Update Required if changed
WiresX Passthrough:	☐

Speichern

Auf DD1G0.de habe ich auch noch Hinweise zum Funkgeräte Setup.

feel free to connect XLX031 A (D) B (DMR) C(C4FM)*